

【D プラン】Android APN 設定マニュアル

NCT-SIM カードをご利用いただくための初期設定マニュアルです。

端末の設定画面で APN(アクセスポイント名)という接続情報を入力することで、モバイルデータ通 信をご利用いただけます。

下記は、一般的な APN の設定手順です。ご利用の端末によって、画面や項目名は異なります。APN 設定方法は、ご利用端末の取り扱い説明書をご確認ください。

APN(アクセスポイント名)設定手順

1.「設定」を開きます。





端末によっては、「アクセスポイント名」が表示されるまでの項目名や画面構成が 異なります。 例:「モバイルネットワーク」「その他」「データ通信」「接続」など





3. 画面右上の「+」をタップし、アクセスポイントの編集画面を開きます。

÷	+		← :	
APN			アクセスポイントの編 隼	
AEON MOBILE 1 i-aeonmobile.com	0			
AEON MOBILE 2 n-aeonmobile.com	0		名前 未設定	
Asahi Net LTE Ite.mobac.net	0		APN 未設定	
BIGLOBEモバイル(タイプD) ^{biglobe.jp}	0	-	プロキシ _{未設定}	に進み、アクセスポイントの編集画面を開きます。
DMM mobile(dmm.com)	0		ポート 未設定	
DMM mobile(vmobile.jp) vmobile.jp	0		ユーザー名 ^{未設定}	
DTI SIM dti.jp	0		パスワード _{未設定}	
FREETEL SIM	0		サーバー _{未設定}	
HISモバイル(ドコモ) dm.jplat.net	0		MMSC 未設定	

4.「アクセスポイントの編集」画面で、下記の項目に NCT-SIM の情報を入力します。

項目	NCT-SIM 情報	
名前	nct-net	
APN	vmobile.jp	
ユーザー名	sim@nct9.ne.jp	
パスワード	nct9	
認証タイプ	「PAP または CHAP」を選択	

左記以外の項目は入力不要です。

5.入力が終わりましたら、「:」をタップし、



6. 「nct-net」にチェックを入れます。

← APN	+ :
nct-net vmobile.jp	۲
nifty(LTE) mda.nifty.com	0
nuromobile(D) so-net.jp	0
vmobile.jp(D) vmobile.jp	0
エキサイトモバイル vmobile.jp	0
スマモバ phone-sim.com	0
ドコモ mopera mopera.net	0
ドコモ spモード spmode.ne.jp	0
ピカラモバイル(Dプラン) mineo-d.jp	0
ヤマダニューモバイル dm.jplat.net	0
楽天モバイル(rmobile.co)	0

7.ホーム画面に戻り、アンテナマークが表示されていることを確認します。

モバイルデータ通信(インターネット)に接続できない場合は、 電源再起動や、手順 4. で入力した内容に間違いがないかご確認ください。